Leistungsmesstechnik

AD-LU 620 GVF

Beschreibung

Der digitale Leistungsmessumformer AD-LU 620 GVF misst alle Größen des Drehstromnetzes (Strom, Spannung, Energie, Oberschwingungen, Phasenwinkel, Wirk-, Blind- und Scheinleistung) und setzt diese Messwerte auf zwei frei skalierbare Analogausgänge um. Mit dem integrierten Relais und Halbleiter ist das Schalten von Grenzwerten oder das Ausgeben von Energieimpulsen möglich. Das Gerät eignet sich somit optimal für die Einbindung in Energiemanagementsysteme. Für die Messung von hohen Spannungen oder Strömen können jederzeit externe Wandler vorgeschaltet werden. Alle Messbereiche und Ausgänge können frei parametriert werden. Dies kann über das optionale Bedienteil AD-VarioControl oder über die Programmiersoftware AD-Studio erfolgen. Die LEDs an der Front signalisieren den Betriebszustand und den Relaisstatus. Die kompakte Bauweise und die hohe Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch erlaubt den Einsatz in fast jeder Anwendung.

Anwendung

Typischer Einsatz in Anlagen, Maschinen oder Energiemanagement-systemen zur Bilanzierung und Bestimmung der Energieverteilung.



Besondere Merkmale

- Anschluss von 3 Phasen mit Neutralleiter, beliebige Last
- Messgrößen: Wirk-, Blind-, Scheinleistungen, Ströme und Spannungen, Frequenz, Leistungsfaktor, Oberschwingungen, Energiezählung
- Strom- und Spannungsausgang
- Relais- und Halbleiterausgang
- Zähler für Wirkleistung (Bezug und Einspeisung), Blindleistung (induktiv und kapazitiv) und Scheinleistung
- Optional erhältliches Bedienmodul VarioControl
- 33 mm schmales Gehäuse mit abziehbaren Anschlussklemmen

Kaufmännische Daten

Bestellnummer

AD-LU 620 GVF

Zubehör (optional)

Bedienmodul	AD-VarioControl
USB Programmieradapter	AD-VarioPass
Konfigurationssoftware	AD-Studio

Informationen

Downloads

Bedienungsanleitung VarioControl	man-variocontrol-ad-de.pdf
Sicherheitshinweise	ad-safety-instructions.pdf

Technische Daten

Stromeingänge (I1...I3)

Messbereiche	0 ... 1 A AC; 0 ... 5 A AC
Max. messbare Oberschwingung	40

Spannungseingänge (L1...L3)

Messbereich	10 ... 253 V AC
Eingangswiderstand	> 1 MOhm

Stromausgang

Ausgabebereich	0/4 ... 20 mA
Max. Bürde	400 Ohm
Auflösung	11 Bit
Restwelligkeit	25 µAss

Spannungsausgang

Ausgabebereich	0/2 ... 10 V
Min. Bürde	10 kOhm
Auflösung	11 Bit
Restwelligkeit	20 mVss

Halbleiterausgang

Maximale Schaltlast DC	30 V, 50 mA
Impulslänge min ... max	50 ms ... 10000 ms

Relaisausgang

Maximale Schaltlast AC	250 V, 2 A
Maximale Schaltlast DC	50 V, 2 A
Kontaktausführung	potentialfreier Wechsler
Schaltspiele mechanisch	$1 * 10^7$
Bei 230V/2A AC, cos(phi)=1	$6 * 10^5$
Bei 230V/2A AC, cos(phi)=0,4	$2 * 10^5$
Bei 24V/2A DC	$2 * 10^5$
Impulslänge min ... max	500 ms ... 10000 ms

VERTRIEB & BERATUNG

GRUBATEC MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER

ADAMCZEWSKI Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf

+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Versorgung

Spannungsbereich AC	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC / DC	230 V AC / 24 V DC
Spannungsbereich DC	20 ... 253 V DC
Leistungsaufnahme AC / DC	4,6 VA / 2,4 W
Leistungsaufnahme mit Bedienmodul AC / DC	4,8 VA / 2,6 W

Übertragungsverhalten

Grundgenauigkeit	< 0,5 % (Klasse 0.5)
Temperatureinfluss	80 ppm/K
Reaktionszeit	< 0,5 s

Gehäuse

Abmessungen (bxhxt)	33x110x134mm
Mit Bedienmodul (bxhxt)	33x110x138 mm
Schutzart	IP 20
Anschlusstechnik	Abziehbare Schraubklemmen
Klemmen, Querschnitt	2,5 mm² Litze / 4 mm² Draht
Anzugsmoment Klemmen	0,5 Nm
Abisolierlänge Klemmen	6 mm
Gewicht	~ 190 g
Aufbau	35 mm Normschiene

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Lager und Transport	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

EMV

Produktfamiliennorm	EN 61326-1 [1]
Störaussendung	EN 55011, CISPR11 Kl. B, Gr. 1

[1] Während einer Störeinwirkung sind geringe Signalabweichungen möglich.

Elektrische Sicherheit

Produktfamiliennorm	EN 61010-1
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit Messstromkreis	EN 61010-2-030
Messkategorie	CAT III


Galvanische Trennung, Prüfspannungen

Eingang zu Ausgänge / Versorgung	4 kV, 50 Hz (1 min.)
Versorgung zu Ausgänge	3 kV, 50 Hz (1 min.)
Relaiskontakte zu Analogausgänge	3 kV, 50 Hz (1 min.)

Schutzbeschaltungen

Eingänge	Schutz gegen Überspannung
Netzteil	Schutz gegen Übertemperatur, Überspannung und Überstrom
Analogausgänge	Schutz gegen Überspannung


Anzeige- und Bedienelemente




On: LED für die Betriebsanzeige in grün
leuchtet - Normalbetrieb
blinkend - Signalausfall, Signal außerhalb Bereichsgrenzen
A / Opto: LED für den Halbleiterschalter
leuchtet - Halbleiter leitend
B / Rel: LED für die Relais
leuchtet - Relais angezogen
AD-PC: Kommunikationsschnittstelle zur Konfiguration durch einen PC

Kommunikationsschnittstelle VarioControl

Anschlüsse, Blockschaltbild



Maßzeichnung



VERTRIEB & BERATUNG
GRUBATEC MESS- UND REGELTECHNIK


HERSTELLER
ADAMCZEWSKI Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schaltungsbeispiele


Anschluss mit
1 Stromwandler
(1 Phase)



Anschluss mit
3 Stromwandlern
im 4-Leiter Netz
(ungleiche Last)



Anschluss mit
2 Stromwandlern
im 3-Leiter Netz
(ungleiche Last)
*Aron-Schaltung *1)*



*1) Achtung: Bei Verwendung der Aron-Schaltung bitte Messwertliste beachten.
Ausschließlich "fett"-geschriebene Messwerte sind verwendbar.

Modbus Kommunikation

Das Optionale Bedienmodul AD-VarioConnect verfügt über eine RS-485 Schnittstelle.

Die Daten werden über das Protokoll Modbus-RTU übertragen, das Bedienmodul AD-VarioConnect stellt dabei einen Modbus Slave dar. Die Kommunikation erfolgt nach dem Master-Slave-Verfahren und startet durch eine Anfrage des Masters z.B. einer SPS oder eines PC's. Jeder Busteilnehmer muss eine eindeutige Adresse besitzen. Erkennt ein Slave, dass seine Adresse vom Master angesprochen wurde, sendet der Slave immer eine Antwort. Die Slaves kommunizieren niemals untereinander. Sie sind auch nicht in der Lage, eine Kommunikation mit dem Master zu beginnen.

Der Modbus-Master kann über die Adressen die einzelnen Register des AD-LU 620 GVF auslesen.

Das voreingestellte Standard-Datenformat ist 19200,e,8,1 mit der Slaveadresse 1. Diese Einstellungen können über das Bedienmodul AD-VarioConnect geändert werden.

Startadresse	Registeranzahl	Name	Einheit	Datentyp	read	write
Messwerte:						
40202	1	**Digitalausgang A**		3	1	1
40203	1	**Digitalausgang B**		3	1	1
40204	1	**Digitalausgang A LED**		3	1	1
40205	1	**Digitalausgang B LED**		3	1	1
40501	2	**Wirkleistung Gesamt**	kW	7	1	0
40503	2	Wirkleistung Gesamt L1	kW	7	1	0
40505	2	Wirkleistung Gesamt L2	kW	7	1	0
40507	2	Wirkleistung Gesamt L3	kW	7	1	0
40509	2	**Gesamtblindleistung**	kvar	7	1	0
40511	2	Blindleistung L1	kvar	7	1	0
40513	2	Blindleistung L2	kvar	7	1	0
40515	2	Blindleistung L3	kvar	7	1	0
40517	2	Gesamtscheinleistung	kVA	7	1	0
40519	2	Scheinleistung L1	kVA	7	1	0
40521	2	Scheinleistung L2	kVA	7	1	0
40523	2	Scheinleistung L3	kVA	7	1	0
40525	2	Leistungsfaktor gesamt		7	1	0
40527	2	Leistungsfaktor in L1		7	1	0
40529	2	Leistungsfaktor in L2		7	1	0
40531	2	Leistungsfaktor in L3		7	1	0
40533	2	**Wirkleistung Grundschwingung Gesamt**	kW	7	1	0
40535	2	Wirkleistung Grundschwingung L1	kW	7	1	0
40537	2	Wirkleistung Grundschwingung L2	kW	7	1	0
40539	2	Wirkleistung Grundschwingung L3	kW	7	1	0
40541	2	**Wirkleistung Oberschwingungen Gesamt**	kW	7	1	0
40543	2	Wirkleistung Oberschwingungen L1	kW	7	1	0
40545	2	Wirkleistung Oberschwingungen L2	kW	7	1	0
40547	2	Wirkleistung Oberschwingungen L3	kW	7	1	0
40549	2	Spannung L1	V	7	1	0
40551	2	**Spannung L2**	V	7	1	0
40553	2	**Spannung L3**	V	7	1	0
40555	2	Strom in N (berechnet)	A	7	1	0
40557	2	Strom in L1	A	7	1	0
40559	2	**Strom in L2**	A	7	1	0
40561	2	**Strom in L3**	A	7	1	0
40563	2	Peak Spannung L1	V	7	1	0
40565	2	**Peak Spannung L2**	V	7	1	0
40567	2	**Peak Spannung L3**	V	7	1	0
40569	2	Peak Strom L1	A	7	1	0
40571	2	**Peak Strom L2**	A	7	1	0
40573	2	**Peak Strom L3**	A	7	1	0
40575	2	**Frequenz**	Hz	7	1	0
40577	2	Phasenwinkel Phi L1	°	7	1	0
40579	2	Phasenwinkel Phi L2	°	7	1	0
40581	2	Phasenwinkel Phi L3	°	7	1	0
40583	2	**Temperatur**	°C	7	1	0
40585	2	Phasenwinkel Psi L1	°	7	1	0
40587	2	Phasenwinkel Psi L2	°	7	1	0
40589	2	Phasenwinkel Psi L3	°	7	1	0
40801	2	**Stromausgang**	mA	7	1	0
40803	2	**Spannungsausgang**	V	7	1	0
Zähler:						
44003	2	**Zähler Bezug**	kWh	5	1	1
44005	2	**Zähler Einspeisung**	kWh	5	1	1
44007	2	**Zähler induktive**	kVarh	5	1	1
44009	2	**Zähler kapazitive**	kVarh	5	1	1
44011	2	**Zähler Scheinleistung**	kVAh	5	1	1
44017	2	**Zähler Laststunden**	h	5	1	1

Legende der Datentypen:

U08: 1	**S08:** 2	**U16:** 3	**S16:** 4	**U32:** 5	**S32:** 6	**float:** 7

VERTRIEB & BERATUNG
GRUBATEC MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER
ADAMCZEWSKI Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.