Leuchtmelder

AD-LM 6 FE

Beschreibung

Der Leucht-/Störmelder AD-LM 6 FE für Schalttafelfronteinbau informiert durch max. 6 LED Signalgeber über Störungen bzw. Betriebszustände. Die Melder sind mit roten, grünen bzw. gelben, auf Stecksockeln montierten LEDs bestückt. Diese können nach Abnahme der Frontplatte getauscht werden (andere Farben auf Anfrage). Um die Einsatzbereitschaft zu prüfen lässt sich jederzeit per Druck auf das Frontpanel ein Lampentest durchführen, bei dem alle LEDs gleichzeitig aufleuchten. Alle Meldungen können mit Hilfe von Einlegestreifen (z.Bsp. Papier, Folie etc.) beschriftet werden.



Besondere Merkmale

- LEDs in den Farben grün, gelb, orange, weiss, blau oder rot (nach Kundenvorgabe)
- Abziehbaren Anschlussklemmen

Kaufmännische Daten

Bestellnummer

AD-LM 6 FE

Informationen

Downloads

Beschriftungsvorlage	lm6-beschriftung.pdf
Ausschreibungstext	lm6.zip
Sicherheitshinweise	ad-safety-instructions.pdf

Technische Daten

Eingang	
Eingang	10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme bei 10V	< 80mW
Leistungsaufnahme bei 30V	< 350mW
Gehäuse	
Abmessungen (bxhxt)	72x72x71mm
Schalttafelausschnitt	68x68mm
Schutzart Frontseite	IP 40
Schutzart Klemmen	IP 20
Anschlusstechnik	Abziehbare Klemmen
Aufbau	Schalttafelgehäuse
Gewicht	~ 130 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Lager und Transport	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)
EMV	
Produktfamiliennorm	EN 61326-1
Störaussendung	EN 55011, CISPR11 Kl. B, Gr. 1
Elektrische Sicherheit	
Produktfamiliennorm	EN 61010-1

VERTRIEB & BERATUNG

GRUBATEC MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER

ADAMCZEWSKI Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf


+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Leuchtmelder

AD-LM 6 FE

Anschlüsse, Blockschaltbild



Maßzeichnung



VERTRIEB & BERATUNG

GRUBATEC MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER

ADAMCZEWSKI Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf

+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.